

CAS44

Wielostrefowy wzmacniacz kontrolujący CAS44 Cztery źródła/Cztery strefy



Prawdziwy relaks

Wielostrefowe nagłośnienie pozwala odtwarzać muzykę w każdym miejscu przy pomocy klawiatur sterujących: muzyka klasyczna w sypialni, rock w pokoju ćwiczeń oraz salsa w kuchni. To wszystko zapewnia wielostrefowy wzmacniacz kontrolujący CAS44 firmy Russound.




Klawiatura Sterująca KPL posiada pięciodziankowy wyświetlacz, który informuje o wybranym źródle oraz posiada prostą regulację basu, wysokich tonów, balansu kanałów i poziomu głośności



Sprytny dostęp

System wielostrefowego nagłośnienia wyposażony jest w zgrabnie zaprojektowane opcjonalne klawiatury sterujące KP4 oraz KPL. Dostęp do biblioteki muzycznej jest bardziej atrakcyjny dzięki wizualnemu podglądowi wraz z nim regulacji basu, wysokich tonów, balansu kanałów, kontroli poziomu głośności. Klawiatury sterujące dostępne są w pięciu różnych kolorach.

Klawiatura KP4 posiada bezpośredni wybór 4 źródeł



Zdalne sterowanie

System wielostrefowego nagłośnienia oferuje elegancki, ergonomiczny pilot zdalnego sterowania. Pilot CAS-RC wyposażony w użyteczne funkcje jest prosty w obsłudze i zapewnia wygodę w użytkowaniu wysokiej jakości systemu.



Wygoda

Dwa CAS44 mogą być połączone ze sobą dając łatwą 8 strefową rozbudowę systemu dla każdej wielkości domu i budżetu. System obsługuje do 3 klawiatur na strefę. Dom, system – niekończące się możliwości.

Pełna funkcjonalność

System CAS44 posiada RS232, który pozwala na integrację z systemem automatyki domowej. Łatwe regulacje zapewniają klawiatury kontrolujące poziom basu, wysokich tonów, balans kanałów, poziom głośności.

Oryginalność

Firma Russound tworzy oryginalne produkty, które spełniają oczekiwania miłośników systemów wielostrefowego nagłośnienia. Nowi użytkownicy jak i specjaliści otrzymują wszystko czego potrzeba aby czerpać satysfakcję z odtwarzanej muzyki lub video w domach. Firma Russound zapewnia funkcjonalność, niezawodność oraz łatwość w obsłudze swoich produktów.





Wielostrefowy wzmacniacz kontrolujący CAAS44

Specyfikacje

Wejście źródłowe audio:	4
Strefy na kontroler:	4
Strefy na system:	max.8
Porty klawiatur:	RJ45, T568A stand.
Interfejs:	DB9 dla RS-232
Impedancja wejściowa:	50 kilo Ohm
Poziom wejściowy:	max. 2.2 Vrms
Ilość kanałów wzmacniacza:	8 (2 na strefę)
Moc:	40 W RMS przy 8 ohm
Pasma przenoszenia:	20Hz do 20kHz +/-2.5dB
Zniekształcenia:	<0.10% THD+N od 20 Hz do 20 KHz
Stosunek sygnał/szum:	>90dB A-ważone, >80dB nieważone
Impedancja głośników:	8 ohm, min.6 ohm
Wyjścia przekaźnika(trigera):	12 VDC 100 mA max
Wyjście przekaźnika wyciszenia (trigger mute):	12 VDC
Zasilanie:	220-240 VAC 1.25 A, 50-60Hz
Bezpieczniki:	T1.25A H 250V Europa
Wymiary:	43szer x9.9wys x29.2głęb cm
Waga:	8kg

Akcesoria

Pilot zdalnego sterowania CAS-RC



Klawiatury sterujące: KP4, KPL

*Uwaga! Wzmacniacz CAS44 nie może być podłączony z CAA66 dla 10 strefowego systemu nagłośnienia.



Russound

www.russound.com

©2005 Russound. All rights reserved. All trademarks are the property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Russound is not responsible for typographical errors or omissions. LR1200-0005 102005

Russound.

CAS44

Wielostrefowy wzmacniacz kontrolujący
Cztery źródła /cztery strefy



Produkt dopasowany do nowoczesnego stylu życia

Muzyka dopasowana do nastroju

Pełna kontrola w zasięgu ręki

CAS44 MULTIZONE CONTROLLER